

405FTM POWER NOISE GENERATOR

Krachtbron is een hoogvermogens mosfet-versterker, samengebouwd met een in discrete techniek uitgevoerde ruisopwekker, met schakelbaar filter voor witte en rose ruis, benevens instelbare pulseerschakeling met klikvrije werking.

Generator en versterker zijn samengebouwd in een met stootvaste kunststof afgewerkte behuizing. De kast heeft aan de bovenzijde een lederen handgreep, rondom metalen hoekbeschermers en aan de achterzijde een zwaar uitgevoerd koelrooster.

Het verzonken bedieningspaneel bevat de volgende aansluit- en bedienings-organen:

Indicatie netspanning.

Indicatie uitgangspanning.

Gain, regelaar gecombineerd met netschakelaar.

Interval, regelaar pulsduur regeling van 1 tot 15 sec gecombineerd met interval aan / uit.

Noise, schakelaar ruiskarakter rose / uit / wit.

Source, schakelaar keuze interne of externe bron.

Fade, schakelaar keuze snel of langzaam inkomen van ruis.

Patch, in- en uitgang voor externe uitbreiding en stuur-ingang voor geluidsdrukmeter.

Output, driepolige XLR connector met vergrendeling.

Net-entree, 3 polig EURO met zekeringhouder.

Standaard wordt een netkabel bijgeleverd.

Technische gegevens:

Maximaal afgegeven continu vermogen: 1x 200W aan 8Ω.

Frequentie oktaafbanden ruis: 63Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz, zie grafiek.

Uitgangsimpedantie: 0,2Ω, geschikt voor luidsprekers met een nominale impedantie van 8-16Ω.

Netvoeding: 230V AC, 50-60 Hz, verbruik 40-600VA, zekering 3,15AT.

Afmetingen: (hxbxd) 38x24x38 cm (excl. stoothoeken/voeten).

Gewicht: 12kg.

